



S-Video, Component-Video, FBAS

CGA, EGA, MDA, VGA

SDI, HD-SDI, DVI

RGB, RGBS, RGBHV

160 vorinstallierte Videomodi

Integrierter Scaler

Produktbeschreibung

Mit den Draco Videokonvertern können Sie Ihre älteren Geräte, die auf den analogen Grafikstandards basieren, weiterverwenden, indem Sie einfach die RGB/VGA/Media-Signale in digitale DVI-Signale wandeln. Schließen Sie mit Hilfe der Konverter moderne Displays,

etwa TFT-Bildschirme, an Computer mit älterer VGA-Grafikkarte an. Der Konverter erkennt automatisch alle bekannten VGA-Auflösungen bis 1920 x 1200. Mit Hilfe des integrierten Scalers kann das Eingangssignal (analog oder digital) auf ein wählbares Format skaliert




werden. Sparen Sie sich die Zeit für Neukonfigurationen und die Kosten für teure Neuinvestitionen, indem Sie mit Hilfe des Konverters Ihre bestehenden Rechner beibehalten und die nicht mehr erhältlichen Monitore alter Bauarten durch DVI-Flachbildschirme ersetzen.




Produkteigenschaften im Überblick

- Umwandlung aller gängigen und der meistenspeziellen Videosignale in DVI-D
- Benutzerfreundliches OSD-Menü
- Unterstützte Eingangssignale: VGA (Konverter + Scaler), DVI (nur Scaler)
- Optional: S-Video, Component-Video, MDA, CGA, EGA
- Optional: S-Video, Component-Video, SDI bzw. HD-SDI
- 160 vorinstallierte Videomodi
- Integrierter Scaler
- Skalierungsoptionen bis zu 1920x1080 oder 1920x1200
- Im Lieferumfang sind enthalten, je nach Modell:
 - Draco Videokonverter (Komplettgerät)
 - EGA-Anschlusskabel
 - VGA-Anschlusskabel
 - Component-Video-Anschlusskabel
 - S-Video-Anschlusskabel
 - SDI-Anschlusskabel
 - Externes Netzteil
 - Anschlusskabel zum PC
- Kombinierbar mit Extendern und Gehäusen aus der Draco vario-Serie

TECHNISCHE DATEN	
Netzteil (extern)	90-240 VAC / 0.5 A / 47-63 Hz, 5VDC
Maximale Auflösung (Output)	DVI-D 1920 x 1200 @ 60Hz
Videofrequenz für K238-5FBNC (Input)	15-80 kHz horizontal 50-80 Hz vertikal
Abmessungen	103 x 143 x 42 mm

Bestellnummern

KOMPLETTGERÄTE	FUNKTIONEN	CPU UNIT (LOCAL)	ARTIKEL-NR.
Draco Videokonverter VGA-DVI	Wandelt VGA nach DVI		K238-5V
Draco Videokonverter Video	Wandelt VGA, FBAS, Y/C, MDA, CGA oder EGA nach DVI		K238-5VE
Draco Videokonverter SDI	Wandelt VGA, FBAS, Y/C oder (HD-) SDI nach DVI		K238-5VS
Draco Videokonverter RGB-DVI	Wandelt VGA oder RGB nach DVI		K238-5FBNC

MODULE	FUNKTIONEN	CPU UNIT (LOCAL)	ARTIKEL-NR.
Draco Video Konvertermodule VGA- DVI	Wandelt VGA nach DVI		C474-BVGA
Draco Video Konvertermodule Video	Wandelt VGA, FBAS, Y/C, MDA, CGA oder EGA nach DVI		C474-BVID
Draco Video Konvertermodule SDI	Wandelt VGA, FBAS, Y/C oder (HD-) SDI nach DVI		C474-BSDI
Draco Video Konvertermodule RGB- DVI	Wandelt VGA oder RGB nach DVI		C474-BBNC

ZUBEHÖR	ARTIKEL-NR.
VGA-Anschlusskabel 1,8 m (VGA auf DVI-I)	436-AA
RGB-Anschlusskabel 2,0 m (5-fach BNC-Stecker)	238-BNC
EGA-Anschlusskabel 1,8 m (D-Sub 9 Buchse auf D-Sub 9 Stecker)	238-EGA
Component-Video-Anschlusskabel 1,5 m (3-fach RCA-Stecker)	238-RCA
S-Video Anschlusskabel 3,0 m (Mini-DIN-Stecker, 4-polig)	238-SV
SDI-Anschlusskabel 2,0 m (BNC-Stecker auf BNC-Stecker)	238-SDI
Internationales Netzteil 100 - 240VAC/5VDC	260-5G



Passende Gehäuse und Module zur freien Bestückung finden Sie ab Seite 38, Einbau- und Montagezubehör auf Seite 44.